

# WBJ2200



|                                          |                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Catálogo                       | WBJ2200                                                                                                     |
| Descripción de Producto de Mercadotecnia | Cutler-hammer 200 Amperes 2 Polos<br>120-240 Voltios Enchufable 10k Capacidad<br>de Interrupción de Amperes |
| UPC                                      | 784572147317                                                                                                |
| Largo (PULG)                             | 2.997                                                                                                       |
| Ancho (IN)                               | 2                                                                                                           |
| Alto (PULG)                              | 6.285                                                                                                       |
| Peso (LB)                                | 1.88                                                                                                        |
| Nombre de Marca                          | Cutler Hammer                                                                                               |
| Tipo                                     | Dispositivo de Interrupción de Corriente                                                                    |
| Características especiales               | Enchufable                                                                                                  |
| Aplicación                               | Accesorio de Medición                                                                                       |
| Estándar                                 | Listado UL                                                                                                  |
| Clasificación de Voltaje                 | 240 Voltios Corriente Alterna                                                                               |
| Clasificación de corriente               | 200 Amperios                                                                                                |
| Frecuencia nominal                       | 60 Hertz                                                                                                    |
| Número de fases                          | 1 Fase                                                                                                      |
| Marco                                    | Marco Chico                                                                                                 |
| Tipo de Disparo                          | Magnético térmico                                                                                           |
| Capacidad de interrupción                | Capacidad de Interrupción de 10,000<br>Amperes                                                              |
| Número de polos                          | 2                                                                                                           |
| Actuador                                 | Palanca                                                                                                     |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Conexión                 | Barra a Zapata           |
| Contactos Auxiliares     | Sin Contactos Auxiliares |
| Material                 | No metálico              |
| Temperatura de Operación | 40 Grados Celsius        |

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.