

U5000-XL-41





Número de Catálogo	U5000-XL-41
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Placa de Cierre Pequeña sin Medidor TT30 520GR Montaje Sobrepuesto
UPC	784572258754
Largo (PULG)	5.188
Ancho (IN)	8.875
Alto (PULG)	19.25
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Alimentación de Potencia Sin Medición
Aplicación	Energía para RV
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	125 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	5.188L x 8.875W x 19.25H
Número de Troqueles	2
Tamaño de Abertura	Un Interruptor Sencillo de 20 Amperes y Un Interruptor Sencillo de 30 Amperes
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Ducto cuadrado
Aislamiento	Poliéster de Vidrio

Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	0 Terminales
Tipo de Bypass	Sin Bypass
Número de Posiciones de Medidor	Cabeza de Potencia Sencilla
Tierra del equipo	Barra de Tierra
Abertura del Hub	Placa de Cierre Chica
Rango de Calibres del Lado de Línea	14 - 2/0 AWG
Número de Circuitos Derivados	4
Número de Receptáculos	2
Configuración del Receptáculo	Un NEMA TT30 y Un NEMA 5-20 Falla a Tierra

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE U/L
B	2	TROQUEL SÓLIDO ¼
C	1	1 1/4 SOLID K.O.
D	2	K.O. CONCÉNTRICOS ½, ¾, 1, 1 ¼
E	2	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½
F	1	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2



Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.