

M404-UG-LC






Número de Catálogo	M404-UG-LC
Descripción de Producto de Mercadotecnia	4 terminales con anillo tapa plana 1-400 amperios interruptor principal 30 circuitos derivados
UPC	784572249783
Largo (PULG)	6
Ancho (IN)	34.88
Alto (PULG)	47
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para Medidor con Interruptor Principal y Centro de Carga
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	320 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	6L x 34.88W x 47H
Número de Troqueles	1
Tamaño de Abertura	Un Interruptor Principal de 400 Amperes
Entrada de Cable	Subterráneo
Terminal	Mecanismo Sencillo
Aislamiento	Poliéster de Vidrio

Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Sin Bypass
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Barra de Tierra
Abertura del Hub	Tapa Lisa
Rango de Calibres del Lado de Línea	6 AWG - 350 kcmil
Número de Circuitos Derivados	30
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	EMBOSSING TRANS. MNTG.
B	12	TROQUEL SÓLIDO ½"
C	4	½, ¾ TROQUEL CONCÉNTRICO
D	2	K.O. CONCÉNTRICOS ½", ¾", 1", 1½"
E	2	¾", 1 TROQUEL CONCÉNTRICO
F	3	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¾", 1", 1½", 1½"
G	4	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1", 1½", 1½", 2"
H	1	3, 3½, 4 TROQUELES CONC.



Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.