

Paquete de Artículos - Centro de Carga de 100 A con Transformador de 300 W y Mecanismos T104M y T106M, 8-Espacios para interruptores

Artículo T40604RT3



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos sistemas de control mecánico incluyen transformadores integrados para facilidad de instalación.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Los centros de carga tienen ocho espacios para interruptores
- ▶ Control de energía todo en uno para instalación de alberca y spa
- ▶ Fácil de Instalar
- ▶ Puede alojar mecanismos y componentes Intermatic adicionales
- ▶ Controle bombas de dos velocidades con el T40604RT3
- ▶ Centro de carga y energía de metal Type 3R resistente, interior/exterior
- ▶ Los dispositivos de cableado pueden instalarse en estos Centros de Carga con el uso de Espaciadores, vendidos por separado
- ▶ Troquel en el lateral para dispositivo de cableado adicional

APLICACIONES

- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Iluminación de Paisaje
- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba
- ▶ Iluminación subacuática

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T40604RT3
Descripción	Centro de Carga de 100 A con Transformador de 300 W y Mecanismos T104M y T106M, Espacios para 8 Interruptores
Código UPC	078275125599
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de Troqueles para Interruptores	8
Tipo de Gabinete	Metal Beige 3R
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	20.875 x 12.875 x 4.75 in
Dimensiones de troqueles inferior	(5) 7/8" - 1 7/8", (4) 7/8", (2) 1 1/8" - 1 3/8" - 1 5/8"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(4) 7/8" - 1 1/8", (2) 1 1/8" - 1 3/8"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(2) 7/8" - 1 1/8"
Dimensiones de Troquel Derecho	(1) 1 3/4" x 2 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Clasificaciones de Carga	



Clasificaciones de centro de carga	100 A, 120-208 VCA, 60 Hz; 100 A, 240 VCA, 60 Hz, Fase Sencilla
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	1000 VA, 120-240 VCA, 60 Hz
Pantalla de clasificación del centro de carga	100 A, 120-240 VCA, Fase Única, 60 Hz
Voltaje de Suministro del Mecanismo	240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	40 A, 120-240 VAC

Especificaciones Eléctricas	
Número de Circuitos	2
Tipo de Switch	1 NO/1 NC, DPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Transformador (W)	300
Voltaje de Entrada del Transformador	3 A, 120 VCA, 60 Hz
Voltaje de salida del transformador	12, 13, 14 VAC
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	1
Hz	60

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	29.089
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6 x 14 x 22 in

Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazoEspaciador 21T166A, 3" de largo - paquete de 2



Espaciador 21T156A, 3" de largo - paquete de 4



ET-NF RC Filtro Supresor de Ruido 24-277 VCA para Controles Electrónicos



Tapa a Prueba de Intemperie Plástica en Uso WP1000C, de Una Vía, Vertical, 2.25" Transparente



124T1952 Aislador para Interruptor de Tiempo Bipolar (T103, T104, T105, T173, T174, T175, T176, T185, WH40)



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic

24T5796-WWH
Tapa atornillada pintada

6T2496A-WWH

Conjunto de Tapa Pintada 12x20 Serie T40000