

Timer de Pared - ABRA Interruptor de Superficie

Item SH-ABSW-WH



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mejore su hogar en minutos con el interruptor de superficie ABRA fácil de instalar. Este interruptor de superficie con malla Bluetooth® alimentado por batería se ajusta sobre su interruptor de pared de estilo palanca o basculante existente sin necesidad de recableado. Programe el interruptor de superficie con la aplicación ABRA para controlar sin esfuerzo las luces inteligentes ABRA y otros dispositivos directamente desde la pared, permitiendo que cualquier persona en el hogar controle fácilmente las luces sin una aplicación. El interruptor de superficie también proporciona energía en "standby" a los focos inteligentes, evitando que se desconecten accidentalmente y dejen de responder. Para mayor versatilidad, el interruptor de superficie ABRA se puede usar con la aplicación Amazon Alexa para activar rutinas de Alexa y controlar prácticamente CUALQUIER dispositivo inteligente compatible con Alexa. ¡Es como tener un controlador inteligente universal para todos sus dispositivos conectados! Se requiere un enchufe inteligente con puerta de enlace Bluetooth® para conectar y operar el interruptor de superficie.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Permite el control simple y conveniente de la iluminación inteligente ABRA utilizando un interruptor de pared familiar, sin necesidad de cableado o conocimientos eléctricos.
- ▶ El switch puede activar hasta cinco escenas de iluminación personalizadas más OFF.
- ▶ El controlador patentado se monta convenientemente sobre un interruptor de pared existente, manteniendo energía de espera en las bombillas inteligentes incluso cuando las bombillas están apagadas.
- ▶ Utiliza tecnología de malla Bluetooth® para vida útil óptima de la batería y confiabilidad. Requiere Enchufe Inteligente ABRA con Gateway Bluetooth® (no incluido).
- ▶ Funciona con la aplicación Amazon Alexa para activar Rutinas de Alexa y controlar cualquier foco inteligente compatible con Alexa, enchufe inteligente u otro dispositivo de hogar inteligente con presionar un botón.
- ▶ El paquete contiene soportes para montaje sobre un interruptor basculante o de paleta existente, o puede usarse como control remoto portátil con el respaldo incluido.
- ▶ Añada múltiples interruptores para controlar los mismos focos inteligentes, para crear circuitos "virtuales" de 3 vías y multivías sin cableado requerido.

APLICACIONES

- ▶ Casa Inteligente

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	SH-ABSW-WH
Descripción	Interruptor de Superficie ABRA
Código UPC	078275157743
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	JAPAN
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Opciones de Transferencia de Datos	Bluetooth
Tipo de Batería	CR2032
Tipo de servicio de batería	Reemplazable
Tipo de Mecanismo	Digital/Eléctrico
Compatibilidades de Aplicación	Alexa; Android; Google Home; iOS; Siri
Composición Química de la Celda de Batería	Dióxido de Litio Manganeseo (LiMnO2)
Número de Baterías Incluidas	1
Dimensiones	
Diámetro del Producto (in)	1.625
Diámetro del Producto (mm)	41.275

Especificaciones de Materiales		
Color		Blanco
Método de Comunicación		
Tiene Bluetooth		Sí
Embalaje		
Peso de Envío (lbs)		0.235
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg		2.482 x 1.788 x 4.252 in
Normas y Certificaciones		
Otras Certificaciones y Compatibilidades		FCC; Green Energy +
Proposición 65 de California		Níquel
Certificación RoHS		Y